

4401 E-AA/HEBA

Einsatzmöglichkeiten:

Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer, besonders geräuscharm. Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff. Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten. Ölmangel-Abschaltautomatik. Kraftstoffanzeige. Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 15 Stunden. Eine CEE 16A-1ph. Steckdose, eine Schuko-Steckdose. Abschaltbare Anlaufverstärkung.



4401 E-AA/HEBA	988411
Generator-Typ	Asynchron
Elektrische Leistung (1~) cos (phi) 1,0	3700 VA
Spannung (1~)	230 V
Maximaler Gesamtstrom (1~)	16 A
Strom 1~ (CEE)	16 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
(bei 20% Spannungsabfall) (1~)	25 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX 270 Super Silent
Zylinder	1
Drehzahlbereich	3000 U min-1
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	5,4 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft/Luft
Tankinhalt	20 l
Betriebszeit : Volllast	8,3 h
Betriebszeit Halblast	15 h
Gewicht	97,5 kg
Länge	740 mm
Breite	500 mm
Höhe	530 mm
Schallleistungspegel	96 dB(A)
Schalldruckpegel	68 dB(A)

